

dingz front plus

Description

dingz front plus comprend 4 boutons conventionnels et un détecteur de mouvement. Avec la base dingz, il peut faire varier en continu l'intensité lumineuse jusqu'à 4 lampes. Manuellement ou automatiquement, en utilisant le capteur de luminosité. dingz peut monter, descendre et ajuster les lamelles jusqu'à 2 stores électriques et contrôler les thermostats grâce au capteur de température. Les 4 canaux disposent d'une mesure d'énergie, de la puissance et la veilleuse LED vous guidera dans l'obscurité. dingz se connecte directement à votre passerelle / point d'accès WiFi - aucune autre passerelle / appareil supplémentaire n'est nécessaire.

Détails

Type	dingz front pir
Modèle	dz1f-pir-xx
Couleurs	blanc, gris clair, anthracite, noir, mocca
Prix de vente suggéré	CHF 159.00 (TVA inclus)
Garantie	2 ans



Données techniques

Wireless/WIFI Standard	2.4GHz • IEEE 802.11n
Dimensions (L x H x P)	60 x 60 x 20 mm
Poids	28 g • 72 g inclus emballage et manuel
Tension d'alimentation	3.8VDC • 0.5A
Consommation d'énergie	0,3W
Mesure de la puissance	0 – 300 Watt
PIR	Portée 5m • Angles : horizontal 100° vertical 82°
Capteur	Température • Lumière ambiante
Interfaces	REST API
Indice de protection	IP20
Type de protection	III
T° de fonctionnement	+5°C to +35°C • 10 – 85 % Humidité (sans condensation)
T° de stockage	+5°C to 50°C • 5 – 90 % Humidité (sans condensation)
Sécurité et CEM	CE



Compatibilité

Feller	EDIZIOdue
Hager	kallysto.line/kallysto.tend/kallysto.pro
ABB	Sidus

Certaines fonctions nécessitent

Connexion internet	WLAN Gateway/Access-Point
App dingz	Apple iOS • Android